

SOLREG3A Documentation technique (Utilisé dans Réf. KITSOL et KITSOL40)
--

Régulateur 12 Volts 3 Ampères

Rechercher un emplacement pratique pour fixer le régulateur qui servira aussi d'interrupteur pour les éclairages.

Fixer le régulateur à l'aide de deux vis sur la paroi ou le support destiné à le recevoir.

FONCTIONNEMENT :

Le régulateur peut servir d'interrupteur et, placé bien en vue, vous permet de suivre le fonctionnement de votre installation :

- Le voyant jaune s'allume lorsque le panneau solaire charge la batterie.
- Le voyant vert s'allume le jour lorsque la batterie est complètement chargée.
- Le voyant rouge s'allume le jour lorsque la batterie est trop faible, dans ce cas la sortie lumière ne fonctionnera plus.
- La nuit et en condition normale les voyants vert et rouge seront allumés.

L'interrupteur du régulateur coupe toute la sortie et vous interdira d'utiliser la batterie si celle-ci est trop faible.

Vous pouvez également vous brancher en direct sur les bornes « Batterie » du régulateur, dans ce cas votre système ne sera plus « sous surveillance » et vous serez en direct sur la batterie, mais celle-ci continuera à se recharger au soleil naturellement.

Tension d'utilisation : 12Vcc

Courant d'utilisation : 3A

Dimensions du régulateur : 145 x 85 x 30 mm

Poids : 0,150 kg.

